# divacore' ADDICT LE CASQUE CIRCUM MONUMENTAL

· MANUEL ·

dvacore



## SOMMAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE	PAGE 3
PRÉSENTATION DU PRODUIT	PAGE 4
UN SON ABSOLUMENT ICONIQUE	PAGE 5
UN SENTIMENT PALPABLE DE QUALITÉ	PAGE 5
TOUT EST SOUS CONTRÔLE	PAGE 6-7
CONNECTEZ 1 OU 2 APPAREILS SANS FIL	PAGE 7-8
CONNEXION FILAIRE	PAGE 8
PLUS DE 2 JOURS DE LIBERTÉ	PAGE 8
PARLEZ CLAIREMENT. APPELS ET COMMANDES	PAGE 9
DANS VOTRE BULLE. HORS DU TEMPS	PAGE 9-10
ÉGALISEUR 4 MODES	PAGE 10
FAQ (Réponses Aux Questions)	PAGE 11
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS	PAGE 11
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	PAGE 12
AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS	PAGE 13

divacore' R. :

# 2. CONTENU DE LA BOÎTE

1 Casque Divacore Addict

1 Housse de Transport Divacore Addict

1 Câble Jack 3.5mm (1,2m)

1 Câble de charge USB Type-C (0,8m)

1 Notice d'utilisation

1 Carte de Garantie







# 3. PRÉSENTATION DU PRODUIT



#### 4. UN SON ABSOLUMENT ICONIQUE

Un casque circum fermé sans fil à l'aspect vinyle du plus bel effet. Les haut-parleurs Full-Range électro-dynamiques de 40 mm en Néodymium du casque Divacore Addict transcendent votre musique prace à une signature sonore unique. Cette recherche permanente de l'équilibre offre un son d'une amplitude remarquable restituant les moindres détails de votre morceau ou plaiylist favorite. L'immersion est totale.

Divacore Addict intègre 4 modes d'égalisation pour une expérience sonore personnalisée. Vous pouvez naviguer entre les modes Flat (Neutre/Studio), Bass (Hip-Hop/Electro), Diva (Voix+) et Core (Metal/Rock). Ainsi, vous décuplez les émotions ressenties à l'écoute de votre morceau ou de votre plaviist favorite.

## 5. UN SENTIMENT PALPABLE DE QUALITÉ

Le design du casque Divacore Addict donne le ton : des matériaux premium (aluminium, zinc, ABS), un assemblage parfait et un arceau en aluminium distinquent ce casque déjà iconique.

Divacore Addict est de type circum (autour de l'oreille) à acoustique fermée. Le casque est réglable en hauteur et l'arceau est orientable. Ainsi, vous trouverez la position i déale et adaptée à votre morphologie. Une fois ajustés, les épais coussins couyrant l'arceau et les hauts parleurs orimisent votre confort d'écours.

## 6. TOUT EST SOUS CONTRÔLE


Devenez le maître du temps. Connectez Divacore Addict et prenez le contrôle.

Lancez une playlist, un film ou une vidéo et donnez le tempo. Ajustez le volume, activez l'ANC et lancez vos assistants. Toutes les commandes sont pilotables depuis le casque.

Vous contrôlez totalement votre source à distance. Intuitif et satisfaisant.

	Appuyez 2 fois		Appui long	Glissement
<b>Marche/Arrêt</b> : $\binom{\mathbb{R}^0}{\mathbb{R}^0}$ sur le bouton multifonction.				
Lecture/Pause : ျိန်				
Augmenter le volume : ( sur le bouton Volume/Piste +.				
Baisser le volume : ( sur le bouton Volume/Piste				
Piste suivante : الله عند الله bouton Volume/Piste +.				
Piste précédente : الله sur le bouton Volume/Piste				
Décrocher/Raccrocher: sur le bouton multifonction.				
Refuser un appel: (%) sur le bouton multifonction.				
Recomposer le dernier numéro : (*) sur le bouton multifonction.				
Assistant vocal: (**) sur le bouton multifonction.				
Réduction d	e bruit active :	sur le bouton /	ANC pour l'activ	ver ou la désactiver.

Égaliseur : (\*) sur le bouton Volume/Piste - pour changer de mode : Flat, Bass, Diva et Core - mode Flat (Neutre/Studio) par défaut.



## 7. CONNECTEZ 1 OU 2 APPAREILS SANS FIL

Divacore Addict est préchargé. Vous pouvez l'utiliser immédiatement. Toutefois, nous vous recommandons de le recharger totalement (de préférence sur secteur) une première fois :

- Durant la charge, la LED de fonctionnement est allumée en rouge fixe.
- · Une fois la charge terminée, la LED s'éteint.
- Pour préserver la durée de vie de la batterie, nous vous conseillons d'utiliser le câble USB-C fourni avec le casque.

Les différents modes existants

#### Connexion Bluetooth

#### Première connexion :

- Allumez le casque en appuyant sur le bouton multifonction.
- Il passe automatiquement en mode appairage.
- · Activez le Bluetooth sur le périphérique souhaité puis sélectionnez Divacore Addict.
- · Le casque est connecté. En cas d'échec, effectuez à nouveau les manipulations indiquées précédemment.

#### Connexions suivantes :

- Divacore Addict s'appaire immédiatement au dernier périphérique connecté dès la 2ème utilisation.
- Le casque s'éteindra automatiquement après 10 minutes si aucune connexion n'est détectée et que l'ANC est désactivé.

## Connexion multipoint (2 sources en simultané)

#### Première connevion :

- Connectez Divacore Addict à la source 1
- Éteignez le casque et désactivez le Bluetooth.
- Activez le Bluetooth sur la source 2 et allumez le casque : il est en mode appairage.
- . Connectez Divacore Addict à la source 2.
- Activez à nouveau le Bluetooth sur la source 1 et connectez Divacore Addict.
- Le casque est maintenant connecté sur 2 sources en même temps (multipoint).

#### Conneyions suivantes ·

- Divacore Addict s'appaire immédiatement au dernier périphérique connecté dès la 2ème utilisation.
- Connectez directement la 2ème source en appuyant simplement sur Divacore Addict dans le menu Bluetooth.

## 8. CONNEXION FILAIRE

Utilisez le câble Jack 3.5mm fourni pour connecter le casque à votre source (ordinateur, smartphone, tablette) en mode filaire. Vous préservez la batterie et bénéficiez d'une autonomie illimitée.

Nota Bene : en mode filaire, les contrôles ne sont pas tous disponibles.

## 9. PLUS DE 2 JOURS DE LIBERTÉ

Consommez votre musique sans modération. Le casque Divacore Addict dispose d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 50 heures en écoute (150 heures en veille). Les nossibilités sont multiples.

Nous avons développé et optimisé la puce afin d'obtenir la même consommation d'énergie, que l'ANC soit activé ou non : jusqu'à 50 heures d'autonomie sans fil (avec ou sans ANC).

L'autonomie devient illimitée en mode filaire.

## 10. PARI EZ CLAIREMENT, APPELS ET COMMANDES VOCALES

Divacore Addict est équipé de 5 microphones et vous permet de gérer vos communications sans toucher à votre smartphone :

- · Prenez les appels : appui court sur le bouton multifonction.
- Rejetez les appels : appui long sur le bouton multifonction.
- · Rappelez: appuyez 2 fois sur le bouton multifonction.
- Activez l'assistant vocal (Google Assistant, Siri) : appuyez 3 fois sur le bouton multifonction.

## 11. DANS VOTRE BUILLE, HORS DU TEMPS

Divacore Addict est équipé de la réduction de bruit active et adaptative (-36 dB). Les bruits environnants sont filtrés en temps réel d'un simple glissement grâce au bouton dédié sur le casque.



Les messages "ANC ON" et "ANC OFF" seront entendus et indiqueront si la réduction de bruit est activée ou désactivée.

## 3 niveaux sont disponibles:



#### Niveau 1:

A36 dB - ANC High (Haut): environnement très bruvant.

#### Niveau 2:

26 dB - ANC Middle (Moven): environnement perturbé.

#### Niveau 3:

18 dB - ANC Low (Bas): environnement calme.

Activez d'abord l'ANC (bouton coulissant). Puis avec un appui long (3 secondes) sur le bouton multifonction, vous entendrez "ONE", "TWO" ou "THREE" pour valider le niveau d'ANC choisi. Pour passer de l'un à l'autre :

faites un appui long (3 secondes) sur le bouton multifonction.

Recommencez l'opération pour obtenir le niveau d'ANC idéal souhaité, suivant votre environnement.

## 12. ÉGALISEUR 4 MODES

Votre son. Votre style. Divacore Addict intègre 4 modes d'égalisation pour une expérience sonore personnalisée. Vous pouvez naviguer entre les modes Flat (Neutre/Studio), Bass (Hip-Hop/Electro), Diva (Voix+) et Core (Metal/Rock).

Par défaut, le casque est réglé sur le mode Flat. Effectuez 3 pressions successives sur le bouton Volume/Piste - pour basculer entre les différents modes proposés et choisir celui qui vous convient le mieux.

# 12. FAQ (RÉPONSES AUX QUESTIONS)

- LE CASQUE NE SEMBLE PAS FONCTIONNER CORRECTEMENT/AUCUN SON N'EST RESTITUÉ.
- Vérifiez que le casque dispose d'un minimum de batterie.
- · Vérifiez que le casque est allumé.
- Vérifiez que le volume est à un niveau suffisant.
- · Vérifiez que le casque est connecté au périphérique souhaité.

#### LE CASQUE RENCONTRE DES PROBLÈMES LORS DES APPELS.

ne perturbe la liaison entre le smartphone et le casque.

- Vérifiez sur votre smartphone que le réseau est à un niveau suffisant pour pouvoir passer un appel.
- Assurez-vous que votre smartphone est à proximité (10 mètres) et que rien

# 14. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Divacore Addict est garanti 2 ans. Notre Service Support se tient à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir concernant le produit et son utilisation.

Pour cela, contactez-nous à l'adresse support@divacore.com.

# 14. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Modèle : ADDICT
- Code article : DVCADD
- Connexion : Sans fil 5.0
- Portée : 10 mètres
- Fréquence de transmission : 2.4GHZ 2.48GHZ
- . Profils: A2DP. AVRCP. HSP.
- 5 Microphones MEMS (4 pour l'ANC)
- Autonomie en fonctionnement : jusqu'à 50 heures
- Autonomie en veille : jusqu'à 150 heures
- Charge complète : environ 2 heures
- Dimensions du casque : 215 x 45 x 180 mm
- Poids du casque : 280 grammes
- Batterie: 700 mAh
- Haut-parleurs: 40mm
- Impédancer : 160 +/-15%
- Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz
- Sensibilité : 105 dB
  - ANC: 36 dB / 26 dB / 18 dB
  - Températures de fonctionnement : -10° à 50°C
  - Humidité : 0-95%
  - Entrée (IN) : DC 5V === 1A

Site divacore.com

Facebook : @divacorenomadsvstem

Twitter: @DivacoreNs

Divacore - 14 Rue aux Ours 57000 Metz - France

e et © 2022 Divacore International SAS. Concu en France, Tous droits réservés. Imprimé en Chine

# 15. AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut endommager celul-i ou les produits attachés. Ne pas démonter le produit ni tenter de le réparer. N'essayez pas de remplacer une partie de ce produit ou de la batterie à l'intérieur. N'écrasez pas, ne percez pas, ne jetez pas au feu, ne court-circuitez pas les contacts et n'exposez pas le produit à l'eau ou à d'autres liquides. Ne stockez pas et n'utilisez pas le produit à haute température. Évitez la lumière du solei lintense ou la chaleur. Evitez les chutes, les bosses, les abrasions et les impacts. S'il y a une raison de croire que le produit est endommagé, arrêtez immédiatement l'utilisation. Si vous trouvez que le produit est trop chodit est chodit est chodit est chodit est chodit est chodit est chod



